MHM M1

Guide utilisateur



Votre souris, en bref

Connexion	USB-C, 2.4 GHz et Bluetooth
Capteur	PAW3311
Sensibilité	Jusqu'à 22 000 DPI via le logiciel
Polling rate	1000 Hz
Batterie	500 mAh / 3,7 V
Autonomie	Jusqu'à 80 h. Variable selon le mode, les réglages et l'usage.
Format	115,2 × 60,7 × 36,5 mm / 50 g
Switches	HUANO Blue Shell Pink Dot : clics principaux. TTC Silver : boutons latéraux.

Dans la boîte : souris MHM M1, câble USB et récepteur 2.4 GHz.

Connexion et commandes

Choisissez le mode qui convient à votre appareil.

2.4 GHz

1. Placez le sélecteur sous la souris sur 2.4G.

2. Branchez le récepteur dans un port USB de votre ordinateur.

3. La souris est prête. Gardez le récepteur à proximité, sans obstacle important.

Bluetooth

1. Placez le sélecteur sur BT.

2. Ouvrez les réglages Bluetooth de votre ordinateur et sélectionnez « M1 BT ». Suivez les étapes d'appairage.

3. Si la souris n'apparaît pas, maintenez les clics gauche, droit et le bouton de molette pendant 3 secondes pour activer l'appairage. Le voyant clignote rapidement.

USB-C

Branchez le câble USB-C à l'avant de la souris et l'autre extrémité à votre ordinateur. La souris passe en mode filaire et recharge sa batterie.

Les commandes

1 / 2	Clic gauche / clic droit
3	Molette : défilement et clic central
4 / 5	Boutons latéraux : avant / arrière
6	Bouton DPI sous la souris
7	Sélecteur sous la souris : OFF / 2.4G / BT
8	Voyant de connexion

Réglages et assistance

DPI et logiciel M1

Appuyez sur le bouton DPI pour parcourir les six niveaux : 800, 1 200, 2 000, 5 000, 8 000 et 12 000 DPI.

Le logiciel M1 permet de régler la sensibilité jusqu'à 22 000 DPI, d'assigner les boutons, de gérer les macros et de sauvegarder des profils. Les réglages disponibles sont affichés dans le logiciel.

Télécharger le logiciel M1

Recharge et veille

Rechargez avec le câble fourni sur une alimentation USB 5 V. Le manuel d'origine indique une entrée de charge 5 V / 2 A et ne prévoit pas la charge rapide.

Vous pouvez utiliser la souris en mode filaire pendant la recharge. La batterie est de 500 mAh ; l'autonomie dépend du mode de connexion, des réglages et de l'utilisation.

Après environ 15 secondes d'inactivité, la souris entre en veille légère : bougez-la ou cliquez pour la réveiller. Après environ 10 minutes, cliquez pour sortir de la veille profonde. Placez le sélecteur sur OFF pour la ranger.

La connexion ne fonctionne pas ?

Bluetooth : vérifiez que le Bluetooth de l'ordinateur est actif. Supprimez l'ancien appairage M1, puis recommencez. Après un changement d'ordinateur ou d'adaptateur, un nouvel appairage peut être nécessaire.

2.4 GHz : placez le sélecteur sur 2.4G. Maintenez les boutons gauche, droit et de molette pendant 3 secondes, puis branchez le récepteur. Le voyant vert fixe indique que l'appairage a réussi.

Suivi : évitez les surfaces réfléchissantes ou irrégulières. Rapprochez le récepteur et retirez les obstacles. La portée théorique sans obstacle est de 10 m ; elle varie selon l'environnement.

Assistance M4G

maroc4gaming.net · support@maroc4gaming.net

Guide recomposé à partir du manuel M1 fourni et des caractéristiques confirmées du produit. Pour la garantie et les retours, consultez les conditions M4G en vigueur.

MHM M1

User guide



Your mouse at a glance

Connection	USB-C, 2.4 GHz and Bluetooth
Sensor	PAW3311
Sensitivity	Up to 22,000 DPI through the software
Polling rate	1000 Hz
Battery	500 mAh / 3.7 V
Battery life	Up to 80 h. Varies with mode, settings and usage.
Size	115.2 × 60.7 × 36.5 mm / 50 g
Switches	HUANO Blue Shell Pink Dot: main clicks. TTC Silver: side buttons.

In the box: MHM M1 mouse, USB cable and 2.4 GHz receiver.

Connect and control

Choose the mode for your device.

2.4 GHz

1. Set the switch underneath the mouse to 2.4G.
2. Plug the receiver into a USB port on your computer.
3. The mouse is ready. Keep the receiver nearby and avoid major obstructions.

Bluetooth

1. Set the switch to BT.
2. Open Bluetooth settings on your computer and select “M1 BT”. Follow the pairing prompts.
3. If the mouse does not appear, hold the left, right and scroll-wheel buttons together for 3 seconds to enter pairing mode. The indicator flashes rapidly.

USB-C

Connect the USB-C cable to the front of the mouse and the other end to your computer. The mouse switches to wired mode and charges its battery.

The controls

1 / 2	Left click / right click
3	Scroll wheel: scrolling and middle click
4 / 5	Side buttons: forward / back
6	DPI button underneath the mouse
7	Mode switch underneath: OFF / 2.4G / BT
8	Connection indicator

Settings and support

DPI and M1 software

Press the DPI button to cycle through six levels: 800, 1,200, 2,000, 5,000, 8,000 and 12,000 DPI.

M1 software lets you adjust sensitivity up to 22,000 DPI, assign buttons, manage macros and save profiles. Available settings are shown in the software.

Download M1 software

Charging and sleep

Charge with the supplied cable from a 5 V USB supply. The original manual specifies a 5 V / 2 A charging input and does not support fast charging.

You can use the mouse in wired mode while charging. Battery capacity is 500 mAh; runtime depends on connection mode, settings and usage.

After about 15 seconds of inactivity, the mouse enters light sleep: move it or click to wake it. After about 10 minutes, click to wake it from deep sleep. Set the switch to OFF when storing the mouse.

Connection not working?

Bluetooth: check that Bluetooth is enabled on your computer. Remove the previous M1 pairing, then pair again. A new computer or adapter may require pairing again.

2.4 GHz: set the switch to 2.4G. Hold the left, right and scroll-wheel buttons together for 3 seconds, then plug in the receiver. A steady green indicator confirms pairing.

Tracking: avoid reflective or uneven surfaces. Move the receiver closer and remove obstructions. The theoretical unobstructed range is 10 m; actual range depends on the environment.

M4G support

maroc4gaming.net · support@maroc4gaming.net

Guide rebuilt from the supplied M1 manual and confirmed product specifications. Refer to current M4G policies for warranty and returns.